

LAMP 12 / LAMP 24



Technikai adatok:

Tápfeszültség: 12V vagy 24V ($\pm 5\%$)

Teljesítményfelvétel: 15W vagy 10W típustól függően

Működési hőmérséklet: $-20 - +55^{\circ}\text{C}$

Védettség: IP55

Felszerelés:

Húzó mozdulattal válassza szét a búrát a talplemeztől, és csavarja le a foglalat felső részét. Fűzze be a vezetékeket, majd csatlakoztassa őket az érintkezőkhöz. Miután a helyére illesztette az érintkezőket csavarja vissza a foglalatot, majd az izzót is.

A lámpát szerelheti vízszintes, vagy a mellékelt tartó segítségével függőleges síkra is. Utóbbi esetben szerelje össze a talpat és a tartót csavarokkal.

A lámpa javasolt felszerelési magassága 150-200cm, lehetőleg minden irányból jól látható helyre. A lámpát függőlegesen kell elhelyeznie, hogy elkerülje annak beázását. Ha falhoz rögzíti, akkor 6,0 mm átmérőjű lyukakat fúrjon a tipliknek, ha fém felülethez, akkor 3,5 mm átmérőjű lyukakat a csavaroknak. Használja szöveg alatt látható fúrósablont. Helyezze el a vezetékeket és rögzítse a tartót/talpat.

Beüzemelés:

Tegye vissza a búrát a lámpa talpára és győződjön meg róla, hogy rendesen a helyére került. Helyezze a készüléket feszültség alá. A megfelelő bekötés esetén a kapu nyitásakor a készülék világít. A készülék működését fél évente ellenőrizze és tartsa tisztán kívül-belül. Az izzót annak kiégése esetén E14, 12V/15W vagy 24V/10W-ossal pótolhatja..

A készülék telepítése műszaki jártasságot feltételez.

Szükség esetén kérje szakember segítségét.

A garancia kizárólag szakember telepítés és rendszeres karbantartás esetén él. A szerelés alatt a készülék és a hozzávezetések feszültségmentesek kell hogy legyenek!